

(GR) ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΤΑΙΝΙΑ LED RGB – ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε τις οδηγίες πριν τη χρήση του προϊόντος!

1. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς: 0.10W/LED
Τροφοδοσία: αντάπτορας 24V 0.75A 18W
Ισχύς ταινίας: 6W/M
Αριθμός λαμπτήρων LED: 30 τυχ SMD5050(RGB)+30 τυχ SMD2835 3000K 60LEDS/M

Τροφοδοσία χειριστήριου: 1 μπαταρία τύπου CR2025 3V
Διάρκεια ζωής μπαταρίας: 15.000h
Χρώμα: RGBW

(BG) ВОДОУСТОЙЧИВА LED RGB ЛЕНТА –ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ: Прочетете инструкциите, преди да използвате продукта!

1.Технически характеристики

Мощност: 0.10W / LED
Захранване: 24V 0.75A 18W адаптер
Мощност на лентата: 6W / M
Брой LED лампи: 30 бр. SMD5050 (RGB) + 30 бр. SMD2835 3000K 60LEDS / M

Захранване на дистанционното : 1 батерия CR2025 3V
Живот на батерията: 15 000 часа
Цвят: RGBW

(RO) BANDĂ LED RGB IMPERMEABILĂ – INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
ATENȚIE: Citiți instrucțiunile înainte de a utiliza produsul!

1. Caracteristici tehnice

Putere: 0.10W / LED
Alimentare: adaptor 24V 0.75A 18W
Putere bandă: 6W / M
Număr de becuri LED: 30 buc SMD5050 (RGB) + 30 buc SMD2835 3000K 60LEDURI / M

Alimentare telecomandă: 1 baterie CR2025 3V
Durata de viață a bateriei: 15.000 ore
Culoare lumină: RGBW

(GB) WATERPROOF RGB LED STRIP LIGHT – USE INSTRUCTIONS
WARNING: Read the Instructions before using the product!

1. Technical characteristics

Power: 0.10W/LED
Power supply: adapter 24V 0.75A 18W
Power of the strip: 6W/M
LED: 30pcs SMD5050(RGB)+30pcs SMD2835 3000K 60LEDS/M
Remote control power supply: battery 1x CR2025 3V
Life: 15 000h
Light color: RGBW

(GR)

2. Οδηγίες εγκατάστασης:

Για να διασφαλίσετε την καλύτερη ψύξη της LED ταινίας, σας συστήνουμε να την εγκαταστήσετε σε ράβδο αλουμινίου. Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και λεία. Δεν πρέπει να λυγίζετε την ταινία LED. Αφαιρέστε το προστατευτικό φύλλο από το αυτοκόλλητο κομμάτι που βρίσκεται στο πίσω μέρος της ταινίας και κολλήστε την ταινία στην επιφάνεια που έχετε ήδη ετοιμάσει. Συνδέστε το χειριστήριο στην ταινία LED (σημείωση: τα βέλη που βρίσκονται στο σύνδεσμο του χειριστήριου και στην ταινία LED πρέπει να είναι αντικριστά). Μπορείτε να κολλήσετε ή να βιδώσετε το χειριστήριο. Συνδέστε την άλλη πλευρά του χειριστήριου στη σύνδεση του αντάπτορα. Στη συνέχεια, συνδέστε τον αντάπτορα στην πρίζα. Μπορείτε να κόψετε την ταινία ανά 5 εκατοστά (3 LED) ξεκινώντας από το τέλος της ταινίας κι ακολουθώντας τη διακεκομμένη γραμμή.

(BG)

2.Инструкции за поставяне

За да осигурите най-доброто охлаждане на LED лентата, препоръчваме да я поставите върху алуминиева повърхност . Тя трябва да е чиста, суха и гладка. Не трябва да огъвате LED лентата. Отстранете защитния лист от лепилото на гърба на лентата и залепете лентата към повърхността, която вече сте подготвили. Свържете дистанционното с LED лентата (забележка: стрелките на дистанционното и LED лентата трябва да са обрнати една към друга). Можете да залепите или завиете дистанционното. Свържете другата страна на контролера към връзката на адаптера. След това включете адаптера. Можете да отрежете лентата на всеки 5 см (3 LED), започвайки от края на лентата и следвайки прекъсаната линия.

(RO)

2. Instrucțiuni de instalare

Pentru a asigura cea mai bună răcire a benzii LED, vă recomandăm să o instalați pe o tijă de aluminiu. Suprafața trebuie să fie curată, uscată și netedă. Nu trebuie să îndoiți banda LED. Scoateți foaia de protecție de pe piesa adezivă de pe spatele benzii și lipiți banda pe suprafața pe care ați pregătit-o deja. Atașați telecomanda la banda LED (notă: săgețile de pe conectorul de comandă și banda LED trebuie să fie orientate una către cealaltă). Puteți lipi sau înșuruba telecomanda. Conectați cealaltă parte a telecomenzii la portul adaptorului. Apoi conectați adaptorul la o priză. Puteți tăia banda la fiecare 5 cm (3 LED-uri) începând de la capătul benzii și urmând linia punctată.

(GB)

2. Installation instructions:

In order to secure better cooling for the LED strip light, we recommend installation within an aluminum profile. The surface has to be clean, dry and smooth. LED strip light is not to be bent. Remove the protective paper from the adhesive track located on the back of the strip light and stick the strip onto the previously prepared. Connect the RGB control onto the LED strip light (note: the arrows located on the controller connector and the LED strip light have to face each other). You can fix the RGB controller into place by using adhesive track or screws. Connect the other side of the RGB controller to the adapter connection. Connect the adapter into an AC socket. LED strip light can be cut in every 5 cm (3 LED) starting from the strip end, and following the indicated cutting line.

(GR)

3. Χειριστήριο:

Χρησιμοποιείτε το παρεχόμενο χειριστήριο για να αλλάξετε το χρώμα και την ένταση του φωτός, καθώς και για να επιλέξετε πρόγραμμα. Το χειριστήριο χρειάζεται 1 μπαταρία τύπου CR2025 3V. Το χειριστήριο έχει τη δυνατότητα να απομνημονεύει τον τελευταίο συνδυασμό λειτουργιών.

Λειτουργίες χειριστήριου

1. Αύξηση έντασης φωτός
2. Μείωση έντασης φωτός
3. Κομψή απενεργοποίησης
4. Κομψή ενεργοποίησης
5. Κόκκινο
6. Πράσινο
7. Μπλε
8. Λευκό
9. Κομψή επιλογής χρώματος
10. Κομψή επιλογής προγράμματος

(BG)

3.Дистанционно управление

Използвайте контролерът, за да промените цвета и интензивността на светлината, както и да изберете програма. Той работи с 1 CR2025 3V батерия. Има способността да запомнявя най-новата комбинация от функции.

Функции на дистанционното

1. Увеличаване интензивността на светлината
2. Намаляване на интензивността на светлината
3. Бутон за изключване
4. Бутон за активирание
5. Червена
6. Зелена
7. Синя
8. Бяла
9. Бутон за избор на цвят
10. Бутон за избор на програма

(RO)

3. Telecomandă

Utilizați telecomanda furnizată pentru a schimba culoarea și intensitatea luminii, precum și pentru a selecta un program. Telecomanda operează cu 1 baterie CR2025 3V. Telecomanda are capacitatea de a memora cea mai recentă combinație de funcții. Funcții telecomandă

1. Creșterea intensității luminii
2. Scăderea intensității luminii
3. Buton OPRIT
4. Buton PORNIȚ
5. Roșu
6. Verde
7. Albastru
8. Alb
9. Buton de selectat culoarea
10. Buton de selectat program

(GB)

3. Remote control:

Use the supplied remote control to change the color, light intensity and to select programs.-Use 1x CR2025 3V battery for the remote control. The remote control memorizes the last combination applied.

Remote control functions:

1. Increasing the light intensity
2. Lowering the light intensity
3. OFF button
4. ON button
5. Red
6. Green
7. Blue
8. White
9. Color selection button
10. Color change mode selection button

(GR)

4. Σημείωση:

Συνιστάται η εγκατάσταση του προϊόντος από εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο. Η συσκευή πρέπει να προστατεύεται από την άμεση επίδραση της υγρασίας, της θερμότητας και των ρύπων. Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι είναι αποσυνδεδεμένη από την πρίζα. Χρησιμοποιείτε μόνο τον αντάπτορα που περιέχεται στη συσκευασία ως μέσο τροφοδοσίας.

(BG)

4.Забележка:

Препоръчително е да поставите продукта от оторизиран електротехник. Уредът трябва да бъде защитен от прякото въздействие на влага, топлина и замърсители. Преди да почистите уреда, уверете се, че е изключен от контакта. Използвайте само захранващия адаптер, включен в опаковката.

(RO)

4. Mențune:

Se recomandă instalarea produsului de către un electrician autorizat. Aparatul trebuie protejat de efectele directe ale umezii, căldurii și ale poluanților. Înainte de a curăța produsul, asigurați-vă că este deconectat. Utilizați doar adaptorul inclus în pachet ca sursă de alimentare.

(GB)

4. Notice:

We recommend an authorized electrician performs the LED strip light installation. The appliance is protected from direct effects of humidity, heat and impurities. Prior to cleaning the appliance, make sure it is unplugged from the AC socket. Use only the supplied adapter as the LED strip light power supply.

Το προϊόν περιέχει πηγή φωτισμού ενεργειακής κλάσης F

Τοзи продукт съдържа източник на светлина от клас на енергийна ефективност F

Accest produs conține o sursă de lumină de clasă de eficiență energetică F

This product contains a light source of energy efficiency class F

